

PSP X-Link 網上對戰安裝指引 (v1.5) LevelOne WNC0304USB 專用

1.1. 先下載最新 X-Link 專用驅動程式

網址:http://www.everbesthk.com/8-download/levelone_download.htm 把驅動程式按步驟裝好,安裝前請確保電腦內沒有舊版本的驅動程式。

WAP-0004	Installation Guide	Zip	1
Access Point		Version/Format	ų
WAP-0003-V2	Firmware	v2.02/Zip	3:
WAP-0002	Firmware (Speed up to 4X)	Zip	2
Wireless LAN		Version/Format	L
QNC-0304USB	X-Link Driver	Here	> 2:
WPC-0100 PCMCIA	Driver	Zip	
WPC-0200 PCMCIA	Driver	Zip	
WPC-0300 PCMCIA	Driver(Extended Range)	Zip	3:

1.2.插入 LevelOne WNC0304USB, Windows 將安裝該硬件。

1.3 開始->控制台->網絡連線,如下圖所示,設定 IP 位址,例如:192.168.0.10。



🖢 無線網路連線 內容 🛛 🕐 🗙
一般 進階]
連線使用:
IIII (ZD1211B)IEEE 802.11 b+g USB Ać 設定(C)
這個連線使用下列項目(0):
NWLink NetBIOS
Internet Protocol (TCP/IP)
安装(M) 解除安裝(D) 内容(R)
描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。
 ✓ 連線後,在通知區域內顯示圖示(W) ✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)
確定 取消

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? ×
一般	
如果您的網路支援這項功能, 別,您必須詢問網路系統管理員	8可以取得自動指派的 IP 設定。否 正確的 IP 設定。
 自動取得 IP 位址(Q) 使用下列的 IP 位址(S): IP 位址(I): 子網路遮罩(U): 預設開道(D): 	192.168.0.10 255.255.255.0
○ 自動取得 DNS 伺服器位址 ● 使用下列的 DNS 伺服器位 慣用 DNS 伺服器 (P): 其他 DNS 伺服器 (A):	(B) 址(E):

2.1 開啓名叫 ZDWLAN Utility 的程式。

	XLink Kai Evolution VII	+		
a	ZyDAS IEEE 802.11 b+g Wireless LAN - USB	۲	2	Uninstall ZD1211 Application
			zĎ	ZD WLan Utility

2.2.如下圖所示,再按下"更多的設定"。

ZD 無線區域網路組態設定程式 ZD	1211B
網路配接卡: (ZD1211B)IEEE 802.1:	模式: 無線網路卡 ▼ 1 b+g USB Adapter ▼
可用的網路名稱列表: 網路名稱 信號強度 000D0B1B4C6A 18% 12F_DEMO 21%	目前連線的網路資訊 無線頻道: 11 型態: 電腦對電腦 網路名稱: <任何> 傳輸速率: 11 Mbps
更新	加也:無加也 更多的設定
連線狀態: 連線到電腦對 信號強度: ■■■■■■■ 連線品質: ■■■■■■■	时電腦模式.BSSID=46 47 9D F9 81 01 98% 96%
送出封包數: 171	接收封包數: 3717 (w) 20

2.3. 如下圖所示,再按下,"進階設定"。

無線網路型態 2.	4GHz(802.11b+)	1)	<u> </u>	
無線頻道 11	▼ 傳輸速率	Auto	-	
網路名稱			▶ 任何	
網路連接型態 電	腦到電腦模式		~	
認證模式目	動判別		-	
網路連線加密 取	消 WEP 加密		- 更改	
昭模式設定				
WEP加密金	論設定	WPAD	嘧設定	
明者記錄檔			-	
記録福名柟	載入設定	儲存目前値		

2.4 如下圖般選擇 "香港", 及 "PSPX 連結 模式"。

使用者介面	電源管理設定
語言選擇: 整體中交	 CAM (持積運作模式)
	○ 最大省電模式
多國漫遊設定	○ 快速省電模式
○世界模式 ○ (#田本)\$\$(#	
· 使用:看選擇	▼ PSP X連結 模式
「合花	
	WMM QoS 模式
	└ WMM QoS 模式
封包切割臨界值	└── WMM QoS 揆式
封包切割臨界值 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
封包切割臨界値 	
封包切割臨界値 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
封包切割臨界值 	

- **3.0** 到 X-Link 主網址 <u>www.teamxlink.co.uk</u> 登記成為會員,並且下載X-Link Kai 軟件,依指示安裝好。
- 4.0 執行:開始->所有程式->XLink Kai Evolution VII->Start Kai Config 如下圖所示設定 好 X-Link Kai, 並輸入已登記的 username 及 password。

UI	Default Profiles	_
Default Java	Select a profile, the template will be applied over your settings.	
	Select a profile	100
, Configuration	tems	_
Kai Port	Network Adapter	_
30000	(IZD1211B)IEEE 802.11 b+g USI	1
Kai Deep Por	Show dangerous NIC	s
30000	Default VT an (Harmana)	
Enable P	AT Leverback009	1
aunch L	I Tevelbestooo	ł
Caunch E	ngine	
KBox Hor	nebrew	1
Follow PS	P SSID Close Engine After	_
	Loss of UI	1
	Accept UI Connections Frem	
	Any IP Address	1
	Help Wireless OK	
	Theip Willeless OK	

5.0 設定步驟已經完成,連線到 X-Link Kai 的程序如下:

開始->所有程式->XLink Kai Evolution VII->Start Kai

- i. 開動 PSP, 執行遊戲並先 "Host" 一個遊戲 (請留意 PSP WiFi 掣一定要開啓)。
- ii. 如下圖所示, 選擇 PSP 所屬的 "網絡名稱", 再按 "連線到這個網絡名稱", 留意 Windows 有沒有成功連線到 PSP。

20 無線區域網路組態設定程式 21	01211B
網路配接卡:	模式: 無線網路卡 ▼
(ZD1211B)IEEE 802.3 可用的網路名稱列表: 網路名種 信號強度 IPSP AULIM050 100% 000D0B1B4C6A 18% creapro 16% 12F_DEMO 20%	L1 b+g USB Adapter 您選擇的網路名稱的資訊 無線頻道: 11 型態: 電腦對電腦 加密: 未啓動 實體位址: 02 75 62 BE 0E 8C
更新	連線到這個網路名稱
連線狀態: 連線到電腦 信號強度: ••••••• 連線品質: •••••	對電腦模式.BSSID=46 47 9D F9 81 01 93% 98%
送出封包數: 196	接收封包数: 3781 🎬

iii. 檢查 Kai 的 Diagnostics mode 是否有你的 PSP 存在當中。
 (先按右上角放大鏡,再按右上角的 Folder 小圖示,如果接駁好的話,便會顯示如
 同下圖,否則會顯示 "No Console is detected")



iv. 按右上角的地球圖案進入 Arena Mode 中,尋找屬於自己遊戲的 Arena,然後加入 或開始新的遊戲。



**** 全篇完 ****



技術支援熱線: 2544-0103

辦公時間:	
星期一至五	9:00am - 12:00pm
	1:30pm – 5:00pm
星期六	9:00am - 12:30pm